



# MONITOR TÁCTIL JALTECH POS HDMI

## Manual de uso



Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de corriente alterna de 110-240V/50-60Hz, adaptador de salida de CC 12V/3A
Cable	Cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc., y personalización disponible, cable USB para la función táctil, cable VGA (cable HDMI opcional)



Línea única  
**322 550 55 55**

Lunes a viernes de 8:00am - 5:00pm  
Sábado 8:00am - 12:00m.



HDMI VGA DC12V USB

### Función de botón

Ajuste automático/Menu Exit	
+	Botón de control (Arriba)
-	Botón de control (Abajo)
Menú	Botón de Menú/Confirmar
Power	Interruptor de encendido (o simplemente Interruptor de alimentación)

### Conexión de cables

**Nota:** Asegúrese de que los interruptores de la computadora y el monitor estén apagados.

Conecte el cable de señal/cable de alimentación de CC/cable USB en la parte trasera del monitor y luego conecte el otro extremo del cable en la interfaz de la computadora.



### Especificaciones

Modelo	JAL-1515
Nombre	Monitor táctil Jaltech POS HDMI
Color	Máquina completamente negra
Vesa	Soporta VESA 75 x 75 mm
Idioma del OSD	Soporta 8 tipos de idiomas internacionales

#### Pantalla

Área de visualización	304.128 mm (Ancho) x 228.096 mm (Alto)
Paso de píxel	0.297 mm x 0.297 mm
Relación de aspecto	4:3
Resolución	1024 x 768
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	400:1
Profundidad de color	16.2 millones de colores
Ángulo de visión	Horizontal: 75 grados; Vertical: 65 grados
Tiempo de respuesta	8 ms

#### Función táctil

Pantalla táctil	Panel táctil capacitivo de 10 puntos
Estructura	G+G (Vidrio de cubierta + LOCA + ITO + Vidrio)
Velocidad de respuesta	Menos de 5 ms
Transmisión de luz total	85% o más
Vida útil táctil	Más de 50,000,000 veces

#### Conectividad

Entrada y salida	Toma de corriente CC de 12V x 1
	USB x 1 para la función táctil
	VGA D-sub de 15 pines x 1
	HDMI x 1
Función de tecla lateral	Automático, menú, arriba, abajo, interruptor de encendido