

# COMPUTADOR TODO EN UNO TÁCTIL PERSONAL CELERON 15.6" 6 GEN

COD: 40192 | REF: JALCEL-15.6"



Memoria RAM  
4 GB



Puerto  
LAN a Giga



Windows  
11 (prueba)



Linux



Incluye Mouse  
Inalámbrico



JALTECH®  
POS

## ESPECIFICACIONES

### CARACTERÍSTICAS PROCESADOR

CPU:	INTEL® CELERON® J6412 BASE FREQUENCY 2.0GHz, QUAD-CORE, TDP 10W 6ª GENERACIÓN
Gráficos:	Intel® UHD Graphics
Chip de e/s:	ITE8786E-I
Generación:	Sexta generación
Enfriamiento:	Disipador de calor de CPU incorporado
Conjunto de chip:	SKU de la familia de conjuntos de chips Intel serie 7 móviles
Especificaciones bus:	PCI-Express 2.0 (5.0 GT/s)
Chip de visualización:	Intel® UHD
Velocidad procesador:	2.0 ~ 2,6 GHz
Ancho máximo de banda:	PC3-12800 (800 MHz)
Tamaño velocidad del CPU:	UPC 1,7 GHz~2,6 GHz

### CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA

Admite salida:	HDMI, doble eDP
Pantalla táctil:	LED capacitivo multitáctil
Pantalla principal:	15.6"
Cantidad de pantallas:	1
Conexión en pantallas:	Máximo 3 pantallas
Admite salida de pantalla:	Síncrona/asíncrona de 3 pantallas
Mayor resolución pantalla:	(1366 x 768)

### CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO

Memoria RAM:	X 1 DDR4 -3200-1 4 GB
Slot de memoria RAM:	1
Capacidad disco duro:	SSD M.2 128 GB
Capacidad máxima RAM:	1 x SO-DIMM DDR4 Max16GB
Frecuencia memoria RAM:	3200 MHz
Slot para unidad HHD SATA:	1
Sistema operativo de prueba:	Windows 11 (prueba)
Slot para unidad Mini_PCl e WIFI:	1
Slot unidad de estado sólido M2:	1

### PUERTOS

Puertos internos:	M.2 Key A admite extensión Wifi + Bluetooth M.2 Key B, compatible con expansión SATA SSD/4G
Puertos de entrada:	RS232, LAN, alimentación (2 x COM232), puertos USB, pantalla táctil, entrada de micrófono
Dispositivo de salida:	VGA, HDMI, salida de audio 3.5 mm, puertos USB
Puertos bidireccionales:	USB 3.0 x 2 - USB 2.0 x 4

### CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Bios:	AMI
Placa base:	170 x 170mm
Sistema operativo compatibles:	WINDOWS 7, 8, 10, 11, LINUX
Arquitectura bus de datos:	64-BITS

### RED

WiFi:	2.4 GHz
Tarjeta de red:	Realtek RTL8111 10/100/1000 MBPS

### BASE TIPO VESA

Diseño de la base:	Desplegable
Función destacada:	Optimización de espacios

# COMPUTADOR TODO EN UNO TÁCTIL PERSONAL CELERON 15.6" 6 GEN

COD: 40192 | REF: JALCEL-15.6"



Memoria RAM  
4 GB



Puerto  
LAN a Giga



Windows  
11 (prueba)



Linux



Incluye Mouse  
Inalámbrico



JALTECH®  
POS

## ESPECIFICACIONES

### AUDIO

Altavoces: Integrados ( 4Ω 2.2W)  
Sistemas de audio: salida del amplificador de potencia incorporado

### ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

Potencia: 60W  
Voltaje de salida: 5V  
Frecuencia de línea: 50/60 Hz  
Entrada de alimentación: CC 12 V - 5A (Conexión ATX)  
Corriente de entrada adaptador: 110V - 240V

### SOBRE EL PRODUCTO

Peso neto: 5.25 Kg.  
Peso bruto: 6.1 Kg.  
Medidas adaptador de corriente: 135mm - 56mm - 35mm  
Longitud cable de adaptador: 1,2 Mts  
Medidas tamaño mouse: 60mm - 105mm - 37mm  
Medidas del cable potencia: 1,8 Mts  
Medidas de la base todo en uno: 245mm - 214mm - 230mm  
Dimensiones del todo en uno: 44cm x 19.5 cm x 38mm  
Dimensiones del empaque: 425mm - 408mm - 277mm  
Contenido de la caja: Todo en uno, mouse inalámbrico y receptor, base tipo vesa pared, adaptador de corriente, cable de fuente, manual.

### CONDICIONES ALMACENAMIENTO Y OPERATIVIDAD

Humedad ambiente: 0 ~ 95% Sin condensación  
Condiciones de trabajo: Funcionamiento (-10 ~ 60 )  
Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 75°C

### RECOMENDACIONES Y TÉRMINOS DE GARANTÍA

**RECOMENDACIONES Y TÉRMINOS DE GARANTÍA:** Aplica única y exclusivamente por defectos de fábrica, No aplica la garantía por daños causados por el usuario o mal uso del producto, los cuales pueden ser por una presión excesiva o aplicar fuerza desmedida en el mismo o por inserción inadecuada de objetos en sus orificios. No es un artículo de consumo humano, Es un dispositivo electrónico, No debe tener contacto con ningún tipo de líquido o humedad en general, No se debe destapar o manipular sus componentes internos.

**MATERIAL CONSTITUTIVO:** Cobre y silicio para componentes electrónicos, baquelita en placa, ABS y aluminio en material externos, caucho en las protecciones y recubrimientos de los cables.

**INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:** Conecte el cable fuente al adaptador de corriente, luego conecte a una toma corriente de pared 110V, el otro extremo al todo en uno, presione el botón de encendido en la parte inferior del dispositivo, dar un uso apropiado al dispositivo.



Línea Única POS  
322 550 55 55

Lunes a viernes de  
8:00am - 5:00pm

Sábado  
8:00am - 12:00m.