

# CONTADOR DE BILLETES JALTECH POS UV+MG

CÓDIGO: 40181 - REF: JAL-2030



Mayoría de monedas mundiales



Velocidad de conteo 1000 PS/Min



Detección UV



Detección Magnética



2 pantallas LCD + LED

## ESPECIFICACIONES

### CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Color:	Gris
Molinetes (Aspas):	X 2 ABS
Pantalla principal:	X 1 LCD
Apiladores (Stackers):	Fijos
Manija de transporte:	Si
Pantallas secundarias:	X 2 de segmentos (TFT) 4 dígitos
Sistema de alimentación:	Rodillos por fricción
Tamaño máximo del billete:	Todas las denominaciones
Conexión pantallas secundarias:	RJ12
Switch independiente de encendido:	On/Off

### CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Lote (Batch):	Conteo por lotes
Agregar (Add):	Conteo en modo suma
Conteo (Count):	Conteo libre sin autenticidad
Modos de conteo:	Automático - Manual
Reanudar (Restart):	Restauración de fábrica
Velocidad de conteo:	1.000 billetes x minuto
Capacidad de la tolva:	150 billetes
Detección billetes falsos:	UV (Luz ultravioleta)
Detección billetes falsos:	MG (Magnetismo)
Ajuste de la tolva (Hopper):	Manual - Graduable
Ajuste de espesor (Thickness gauge):	Manual - Graduable

### CARACTERÍSTICA DE CONSUMO:

Consumo:	75W
Tensión de tabajo:	110V/220v/ 50Hz
Protección fusible:	2A

### CONDICIONES ALMACENAMIENTO Y OPERATIVIDAD

Humedad ambiente:	0 ~ 95% sin condensación
Condiciones de trabajo:	Temperatura (0 - 70 grados)
Temperatura de almacenamiento:	.-20 - 60C

### SOBRE EL PRODUCTO

Peso bruto:	5.425 g
peso teclado:	6.246 g
Tipo de empaque:	Cartón plano, icopor, bolsa plástica
Contenido de la caja:	Cable de poder, pantalla con cable RJ12, escobilla, destornillador, ORRING 3mm, ORRING 6mm, fusible.
Dimensiones del empaque:	370 x 325 x 270 mm
Dimensiones del producto:	265 x 332 x 220 mm
Longitud del cable de recarga:	1.5 metros
Dimensiones pantalla secundaria fija:	98 x 21 x 51 mm
Dimensiones pantalla secundaria RJ12:	98 x 25 x 84 mm

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Conecte directamente a una toma corriente de 110V, luego accione a modo encendido el switch ubicado en la parte posterior del dispositivo y dar un uso apropiado, (Opcional, conectar pantalla cliente en el puerto RJ12).

### FUNCIONALIDAD:

**Restart:** Dejar presionado durante 3 segundos para restablecer a valores predeterminados (fabrica) y eliminar configuraciones asignadas.

**Auto/Manual:** A un clic activa o desactiva la función de conteo automático o manual.

**UV:** A un clic activa o desactiva la función del sensor ultravioleta.

**Ajustar sensibilidad UV:** Dejar presionado durante 2 segundos, luego utilizar ↑ (1) ↓ (7) para ajustar en la opción deseada, dar clic (RESTART) para guardar la configuración.

**Nota:** Cuanto mayor sea el número menor será la sensibilidad.

**MG:** A un clic activa o desactiva la función del sensor magnético.

**Ajustar sensibilidad MG:** Dejar presionado durante 2 segundos, luego utilizar ↑ (1) ↓ (7) para ajustar en la opción deseada, dar clic (RESTART) para guardar la configuración.

**Nota:** Cuanto mayor sea el numero mayor será la sensibilidad.



**JALTECH®**  
**POS**

# CONTADOR DE BILLETES JALTECH POS UV+MG

**CÓDIGO: 40181 - REF: JAL-2030**



Mayoría de monedas mundiales



Velocidad de conteo 1000 PS/Min



Detección UV



Detección Magnética



2 pantallas LCD + LED

## ESPECIFICACIONES

**Ir:** Activado por defecto (para verificar billetes dobles o en cadena).

**Add:** A un clic activa o desactiva la función conteo de billetes en modo suma.

**Batch:** A un clic activa o desactiva la función de Conteo de billetes por lotes.

**Count:** A un clic activa o desactiva la función de Conteo libre de billetes sin verificar autenticidad.

**Nota:** Al realizar una restauración de fábrica todas las opciones anteriormente mencionada quedan activadas por defecto.

**Nota:** Al mostrar ERROR por detección de billete FALSO la pantalla cambiara a color ROJO, para continuar solo retiramos los billetes de los apiladores o damos clic en RESTART.

## INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

**Recomendaciones y términos de garantía:** Aplica única y exclusivamente por defectos de fábrica, No aplica la garantía por daños causados por el usuario o mal uso del producto, los cuales pueden ser por una presión excesiva o aplicar fuerza desmedida en el mismo o por inserción inadecuada de objetos en sus orificios. No es un artículo de consumo humano, Es un dispositivo electrónico, No debe tener contacto con ningún tipo de líquido o humedad en general, No se debe destapar o manipular sus componentes internos.

**Material constitutivo:** Cobre y silicio para componentes electrónicos, baquelita en placa, ABS en material externo, caucho en recubrimientos de los cables, rodillos de fricción y los ORRING.



**Línea única**  
**322 550 55 55**

Lunes a viernes de  
8:00am - 5:00pm

Sábado  
8:00am - 12:00m.



**JALTECH®**  
**POS**