

COMPUTADOR TODO EN UNO TÁCTIL PERSONAL CORE I5 15.6" 6 GEN

COD: 40195 | REF: JAL-CEL 15.6"



Memoria RAM
8 GB



Puerto
LAN a Giga



Windows
11 (prueba)



Incluye Mouse
Inalámbrico

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS PROCESADOR

CPU:	CPU: INTEL® I5-6300U DUAL-CORE 2.40~3.00GHZ
Chip:	Intel®SOC
Gráficos:	Gráficos Intel® HD 520
Chip de e/s:	TE8786E-I
Tecnología:	22 nm
Generación:	6ª Generación
Enfriamiento:	Disipador de calor de CPU incorporado
Conjunto de chip:	N/A
Chip de visualización:	Gráficos Intel® HD 520
Velocidad procesador:	Doble núcleo 2.40 ~ 3.00GHz
Ancho máximo de banda:	PC3-12800 (800 MHz)
Tamaño velocidad del CPU:	UPC 2.40~3.00GHZ

CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA

Soporte 3:	Síncrona/asíncrona
Admite salida:	VGA, HDMI
Pantalla táctil:	LED capacitivo multitáctil (más de 10 puntos)
Tamaño pantalla:	15.6"
Salida de pantalla:	VGA, HDMI, (LVDS Simultanea)
Pantalla para cliente:	N/A
Cantidad de pantallas:	1
Conexión en pantallas:	Máximo 3 pantallas
Admite salida de pantalla:	de 2 pantallas
Mayor resolución pantalla:	(1366x768)

CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO

Memoria RAM:	X 2 DDR4 8 GB
Slot de memoria RAM:	2
Capacidad disco duro:	SSD M.2 128 GB
Capacidad máxima RAM:	Ø2*SO-DIMM DDR4 2133MHz Max.32GB
Frecuencia memoria RAM:	2133 MHz
Slot para unidad HHD Sata:	1
Sistema operativo de prueba:	Windows 11 (Prueba)
Slot para unidad Mini_PClé WiFi:	1
Slot unidad de estado sólido M2:	1

PUERTOS

Puertos internos:	1 x SATA, 1 x M.2, admite módulo de expansión SATA SSD
Puertos internos:	Mini_PClé, admite módulo de expansión WiFi + Bluetooth/4G
Puertos de entrada:	RS232, LAN, alimentación (2xCOM232), puertos USB, pantalla táctil, entrada de micrófono.
Dispositivo de salida:	VGA, HDMI, salida de audio 3.5 mm, puertos USB
Puertos bidireccionales:	USB 3.0 x 2 - USB 2.0 x4

CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Bios:	AMI
Placa base:	170 x 170mm
Sistema operativo:	WINDOWS, LINUX
Arquitectura bus de datos:	64-BITS

RED

WiFi	2.4 GHz
CP-tarjeta de red:	1 x LAN Realtek RTL8111 1000M

BASE TIPO VESA

Diseño de la base:	Desplegable
Función destacada:	Optimización de espacios




JALTECH®
POS

PAÍS/CIUDAD: COLOMBIA/ITAGUÍ ORIGEN: CHINA FABRICANTE: CHINA

JALTECH SOLUCIONES, NIT: 900378652-1

COMPUTADOR TODO EN UNO TÁCTIL PERSONAL COREI5 15.6" 6 GEN

COD: 40195 | REF: JAL-CEL 15.6"



Memoria RAM
8 GB



Puerto
LAN a Giga



Windows
11 (prueba)



Incluye Mouse
Inalámbrico



JALTECH®
POS

ESPECIFICACIONES

AUDIO

Altavoces: Integrados (X2 8Ω 2W)
Sistemas de audio: Controlador de decodificación de audio integrado ALC269 salida del amplificador de potencia 2.2W@4Ω máx.

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

Potencia: 60W
Voltaje de salida: 5V
Frecuencia de línea: 50/60 Hz
Entrada de alimentación: CC 12 V - 5A (Conexión ATX)
Corriente de entrada adaptador: 110V - 240V

SOBRE EL PRODUCTO

Peso neto: 5.25 Kg.
Peso bruto: 6.1 Kg.
Contenido de la caja: Todo en uno, mouse inalámbrico y receptor, base tipo vesa pared, adaptador de corriente, cable de fuente, manual.
Medidas tamaño mouse: 60mm - 105mm - 37mm
Dimensiones del empaque: 425mm - 408mm - 277mm
Medidas del cable potencia: 1,8 Mts
Dimensiones del todo en uno: 44cm x 19.5cm x 38mm
Longitud cable de adaptador: 1,2 Mts
Medidas de la base todo en uno: 245mm - 214mm - 230mm
Medidas adaptador de corriente: 135mm - 56mm - 35mm

CONDICIONES ALMACENAMIENTO Y OPERATIVIDAD

Humedad ambiente: 0 ~ 95% Sin condensación
Condiciones de trabajo: Funcionamiento (0 ~ 70°C)
Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C

RECOMENDACIONES Y TÉRMINOS DE GARANTÍA

RECOMENDACIONES Y TÉRMINOS DE GARANTÍA: Aplica única y exclusivamente por defectos de fábrica, No aplica la garantía por daños causados por el usuario o mal uso del producto, los cuales pueden ser por una presión excesiva o aplicar fuerza desmedida en el mismo o por inserción inadecuada de objetos en sus orificios. No es un artículo de consumo humano, Es un dispositivo electrónico, No debe tener contacto con ningún tipo de líquido o humedad en general, No se debe destapar o manipular sus componentes internos.

MATERIAL CONSTITUTIVO: Cobre y silicio para componentes electrónicos, baquelita en placa, ABS y aluminio en material externos, caucho en las protecciones y recubrimientos de los cables.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO: Conecte el cable fuente al adaptador de corriente, luego conecte a una toma corriente de pared 110V, el otro extremo al todo en uno, presione el botón de encendido en la parte inferior del dispositivo, dar un uso apropiado al dispositivo.



Línea Única POS
322 550 55 55

Lunes a viernes de
8:00am - 5:00pm

Sábado
8:00am - 12:00m.