

# COMPUTADOR TODO EN UNO TÁCTIL PERSONAL 15.6" ANDROID 11

COD: 40180 | REF: JAL - 1522



Memoria ROM  
32 GB



Android 11



Puerto  
RJ45



Incluye Mouse  
Inalámbrico



JALTECH<sup>®</sup>  
POS

## ESPECIFICACIONES

### DISPOSITIVO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Modelo:             | JAL-1522 |
| Hardware:           | RK30SDK  |
| Versión de Android: | 11       |

### CARACTERÍSTICAS RENDIMIENTO CPU

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Núcleo:                  | 4                           |
| Tecnología:              | 40 nm                       |
| Arquitectura:            | 4X ARM Cortex-A55@ 1,80 GHZ |
| Versión GPU:             | OpenGL ES 3.2               |
| Velocidad de reloj:      | 408 MHz - 1,80 GHZ          |
| Proveedor del GPU:       | ARM                         |
| Modelo de procesador:    | Mali-G52                    |
| Velocidad de procesador: | 1,8 GHz                     |

### PANTALLA

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tipo de pantalla:          | LED                |
| Tamaño de pantalla:        | 15.6"              |
| Cantidad de pantallas:     | 1                  |
| Densidad de la pantalla:   | 319 DPI            |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Funcionalidad de pantalla: | Touch              |

### ALTAVOCES

|             |          |
|-------------|----------|
| Vibración:  | N/A      |
| Integrados: | 1 x 1.3W |

### MEMORIA

|              |       |
|--------------|-------|
| Memoria RAM: | 2 GB  |
| Memoria ROM: | 32 GB |

### PUERTOS

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Jack 3.5 Salida:                 | Audio, micrófono                   |
| Puertos VGA Salida:              | x1                                 |
| Puertos LAN entrada:             | x1                                 |
| Conexiones bidireccionales:      | 6 puertos USB 2.0                  |
| Almacenamiento de expansión:     | Micro SD (expandible hasta 512 GB) |
| Conector principal de corriente: | Tipo Jack 6mm (entrada)            |

### BOTONES

|                |       |
|----------------|-------|
| Subir volumen: | Touch |
| Bajar Volumen: | Touch |
| Botón ON/OFF:  | LED   |

### RED

|             |           |
|-------------|-----------|
| Interfaz:   | LAN RJ-45 |
| Frecuencia: | 5745 MHz  |

### WIFI

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Interfaz:                        | WIFI - Estándar        |
| Seguridad:                       | WPA/WPA2/WPA3-Personal |
| Frecuencia:                      | 2.4 GHz                |
| Velocidad enlace de transmisión: | 71 Mbps                |

### SISTEMA

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Kernel:                  | aarch64                              |
| Idioma:                  | Español (190 Idiomas)2.4 GHz         |
| Java VM:                 | ART 2.1.0                            |
| OpenGL ES:               | 3.2                                  |
| Nivel de API:            | 30                                   |
| Lanzado con:             | Android 11                           |
| Versión de núcleo:       | 4.19.193(eng.huangz.20231122.114603) |
| Servicio de Google Plat: | 24.07.13(150400-607434947)           |

# COMPUTADOR TODO EN UNO TÁCTIL PERSONAL 15.6" ANDROID 11

COD: 40180 | REF: JAL - 1522



Memoria ROM  
32 GB



Android 11



Puerto  
RJ45



Incluye Mouse  
Inalámbrico



JALTECH®  
POS

## ESPECIFICACIONES

### CONECTIVIDAD

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Host USB:          | Soportado |
| Accesorio USB:     | Soportado |
| Depuración USB:    | Soportado |
| Banda ultra ancha: | Soportado |

### BLUETOOTH

|          |     |
|----------|-----|
| Versión: | N/A |
|----------|-----|

### CÁMARA

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Cámara trasera:   | N/A |
| Cámara delantera: | N/A |

### SENSORES:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Tipo: | Acelerómetro (MEMS) |
|-------|---------------------|

### CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Potencia:              | 60W        |
| Voltaje de salida:     | 12V        |
| Corriente de salida:   | 5A         |
| Voltaje de entrada:    | 110 - 220V |
| Corriente de entrada:  | 1.6A       |
| Frecuencia de entrada: | 50-60 Hz   |

### SOBRE EL PRODUCTO

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Color:                | Negro  |
| Peso neto:            | 3200 gr  |
| Peso bruto:           | 4140 gr  |
| Tipo de empaque:      | Cartón plano, icopor, bolsa  |
| Contenido de la caja: | Terminal POS, mouse inalámbrico, adaptador de corriente, cable de fuente, manual |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones del empaque:        | 440mm x 270mm x 380mm |
| Dimensiones del producto:       | 390mm x 180mm x 320mm |
| Medidas del cable potencia:     | 1,8 mts               |
| Dimensiones de la pantalla:     | 390mm x 40mm x 240mm  |
| Longitud cable adaptador:       | 1,1 mts               |
| Medidas adaptador de corriente: | 130mm - 48mm - 30mm   |

### CONDICIONES ALMACENAMIENTO Y OPERATIVIDAD

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Humedad Ambiente:              | 0 ~ 95% Sin Condensación    |
| Condiciones de trabajo:        | Temperatura (0 - 70 Grados) |
| Temperatura de almacenamiento: | .-20 ~ 60C                  |

### FUNCIONALIDAD

Conecta el cable de poder a una toma corriente, luego al adaptador. Conectar al puerto Jack 6mm del dispositivo, presionar una vez el botón de encendido, conectarlo a una red WIFI o LAN, sincronizar cuentas Gmail y dar un uso apropiado.

### RIESGO DE CONSUMO O UTILIZACIÓN

No es un artículo de consumo humano, es un artículo electrónico, no debe tener contacto con ningún tipo de líquido o humedad en general, no se debe destapar o manipular sus componentes internos.

### RECOMENDACIONES Y TÉRMINOS DE GARANTÍA

Aplica única y exclusivamente por defectos de fábrica, No aplica la garantía por daños causados por el usuario o mal uso del producto, los cuales pueden ser por una presión excesiva o aplicar fuerza desmedida en el mismo o por inserción inadecuada de objetos en sus orificios.

MATERIAL CONSTITUTIVO: Cobre y silicio para componentes electrónicos, baquelita en placa, ABS en material externo, caucho en recubrimiento de cables.



Línea Única POS

322 550 55 55

Lunes a viernes de  
8:00am - 5:00pm

Sábado  
8:00am - 12:00m.

PAÍS/CIUDAD: COLOMBIA/ITAGUÍ ORIGEN: CHINA FABRICANTE: CHINA

JALTECH SOLUCIONES, NIT: 900378652-1